

BUSINESS SMART
SERIES



Veloce, flessibile e ricco di funzioni

Multifunzione a getto d'inchiostro
professionale A3

MFC-J6760DW



Stampa



Scansione



Copia



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante a getto d'inchiostro wireless A3 All-in-One

La MFC-J6760DW offre stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro.

Dotato della tecnologia MAXIDRIVE, offre velocità di stampa elevate e risultati di alta qualità.

MFC-J6760DW



Caratteristiche principali:

- Stampa, scansione, copia e fax
- Testina di stampa MAXIDRIVE resistente
- Stampa fino a 31 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8cm
- Gigabit ethernet, WiFi 5GHz, USB
- Stampa diretta o scansione su PC, app mobile e USB
- Vassoio di alimentazione carta da 250 fogli, slot di alimentazione manuale, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli ¹¹
- Vassoio carta inferiore aggiuntivo da 100 fogli
- Cartucce inbox da 700 pagine nero e 450 per ciascun colore. Cartucce opzionali da 6.000 pagine nero e 5.000 a colori disponibili per l'acquisto

Affidabilità con MAXIDRIVE

Il chip di stampa MAXIDRIVE brevettato da Brother è dotato di tecnologia piezoelettrica avanzata che emette l'inchiostro ad alta potenza consentendo una stampa più veloce con un'erogazione di inchiostro di precisione.

La manutenzione automatica, i componenti resistenti e gli inchiostri pigmentati di alta qualità producono costantemente colori vivaci e testo nitido e nitido dalla prima pagina all'ultima.

Configurazione e utilizzo semplici

Assumi il controllo con la stampa senza driver per una configurazione rapida e semplice. Le opzioni di connettività flessibili includono Gigabit Ethernet, Wi-Fi a 5 GHz e USB per un utilizzo rapido e senza problemi.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione, stampa e scansione in movimento con la connessione mobile Brother. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare sui materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello MFC-J6760DW è "sicuro dalla progettazione", utilizzando la sicurezza a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

Confezione riciclabile senza EPS

La nostra premiata confezione in polpa stampata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della nostra confezione per stampanti. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Utilizza meno risorse, rendendolo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni: [Brother.eu/packaging](https://www.brother.eu/packaging)



Iscriviti a Un modo migliore per stampare



Consegna
gratuita



Piani di stampa
mensili flessibili



Garanzia estesa



Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [Brother.eu/ecopro](https://www.brother.eu/ecopro)

L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese

Informazioni generali

Tecnologia

Getto d'inchiostro

Memoria

512MB

Pannello di controllo

Touchscreen a colori da 6,8cm

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

USB 2.0 Host

Frontale

Rete cablata

Gigabit Ethernet

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola

Periferica, cartucce inbox, cavo di alimentazione, guida alla configurazione rapida, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)^{1,34}

1-lato: 31 ipm mono/ 30 ipm a colori

Fronte-retro: 22 ipm mono/ 21,0 ipm a colori

Stampa (A3)

1-lato: Sì

Fronte- retro: Sì

FPOT³⁴

(Tempo di uscita prima stampa)

4.6 secondi a colori

4.4 secondi Mono

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi

Funzioni della stampante³³

Stampa N in

Riduce fino a 16 pagine in una singola pagina

Stampa poster

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2 e 3x3

Stampa filigrana

Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli

Stampa i documenti in formato opuscolo A5

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa speculare

Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.

Stampa invera

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

Miglioramento colore

Consente di regolare il colore dell'immagine per una migliore qualità di stampa

Stampa senza bordi

Stampa fino a A4/Letter senza margini

Stampa senza driver

Internet Printing Protocol (IPP) ovunque

Abilita la stampa senza driver

Mopria™¹⁷

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Apple AirPrint¹⁷

Stampa dai tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint

Universal Print (Microsoft 365)

Stampa senza problemi grazie al supporto Universal Print nativo sulle stampanti Brother

App Brother Print Support (PSA)¹⁷

Funziona insieme al driver di classe IPP per abilitare le funzioni di stampa Brother.

Driver della stampante

Windows

Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit) e
altro

MacOS

La stampa tramite MacOS
richiede l'uso di AirPrint. Il
driver Mac non è fornito.

ChromeOS

Supporta la stampa
ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta¹¹

Ingresso carta

Vassoio standard
250 fogli

Slot di alimentazione manuale

1 foglio

Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta

100 fogli A4
50 fogli A3

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm),
Indexcard (13 x 20 cm), Foto L
(9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18
cm, COM-10, DL
Busta, Monarch, C5,
Messico Legal, India Legal

Slot di alimentazione manuale

A4, LTR, EXE, A3, LGR,
LGL, Folio, A5, A6, Foto (10
x 15 cm), Indexcard (13 x 20
cm), Foto L (9 x 13 cm),
Photo-2L (13 x 18 cm),
COM-10, DL Busta,
Monarch, C5, Messico Legal,
India Legal

ADF

Larghezza: 105 - 297 mm
Lunghezza: 148 - 431,8 mm

Vetro dello scanner

Fino ad A3/Ledger
(297 x 431,8 mm)

Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5,
Folio, Mexico Legal, India Legal

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Comune, a getto d'inchiostro,
lucida, riciclata 64-220 g/m²

Slot di alimentazione manuale

Comune, a getto d'inchiostro,
lucida, riciclata 64-220 g/m²

ADF

Comune, riciclata 64 - 120 g/m²

Fronte-retro automatico

Carta comune, riciclata
64-120 g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Stampa da, scansione a,
anteprima delle copie e
verifica dello stato della
macchina da un Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampa da, scansione a,
anteprima delle copie e
verifica dello stato della
macchina da un iPad/iPhone

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi
Android senza un'app
dedicata

App Brother¹⁸

Acquisisci su PDF ricercabile,
PowerPoint, Excel, Word,
E-mail, inoltre fax su cloud/e-
mail, su dispositivo mobile,
scansione sicura su cloud,
Infobar, stampa e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione verso
senza utilizzare un PC: Box,
Dropbox, Evernote, OneDrive,
Google Drive™ OneNote,
SharePoint online

Copia

Velocità di copia (A4)^{4,34}

1-lato: 25 ipm mono/ 16 ipm a colori
Fronte-retro: 18 ipm mono/
13 ipm a colori

Copia (A3)

1 Lato: Sì
Fronte-retro: Sì

FCOT^{6,34}

Tempo di riproduzione della prima copia

5 Secondi mono /
6 Secondi colore

Risoluzione

Fino a 1200 x 4800
dpi (mono e colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/impilamento/fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 999 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali.

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

Dual CIS (sensore di immagine a contatto)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)³

1 lato: 25 ipm mono/a colori
Fronte-retro: 30 ipm mono/
a colori

Velocità di scansione (A3)³

1-lato: 13,0 ipm mono/a colori
Fronte-retro: 17,0 ipm mono/
a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi (mono)
300 x 600 dpi (a colori)

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 2400 dpi (mono)
1200 x 1200 dpi (a colori)

Risoluzione di scansione interpolata

Brother Scanner Utility consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

48 bit a colori (Input)
24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

16 bit a colori (Input)
8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati

PDF/JPEG /TIFF

Funzioni standard¹⁷

Scansione su USB, e-mail, server e-mail, immagine, OCR, FTP, file, rete (solo Windows)

Scansione di più pagine su file PDF singoli

Sì - solo iPrint&Scan

Rimozione del colore di base

Esegue la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo

Funzioni di scansione

Allineamento automatico

Scansione diretta

Eseguire la scansione direttamente su una memoria flash USB

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

MacOS

La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito.

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Fax

Modem fax

33.600bps (Super G3)

Scala di grigi

Per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

Ricezione in mancanza di carta

Fino a 150 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, MMR)

Trasmissione circolare

Si - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

Trasmissione da memoria

Fino a 150 pagine (tabella test ITU-T n. 1)

Funzioni fax

Identificativo

Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

PC-Fax invio^{15,18}

e ricezione^{16,18}

Inviare e ricevere fax direttamente dal PC. Supporta solo mono.

Strumenti di gestione del parco macchine

BRAdmin ^{16,17}

Software di gestione LAN/WAN

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Mass Deployment Tool¹⁶

Fornisce un'interfaccia di configurazione che consente di gestire e distribuire le impostazioni del dispositivo

Software

Brother iPrint&Scan Desktop ^{15,17}

Stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un PC Windows o macOS

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuali, FAQ e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Ethernet Gigabit
10Base-T / 100Base-TX
/1000Base-T

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Mobile

Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

SuperSpeed USB 2.0, host USB 2.0 (posteriore)

Funzioni di protezione

Protezione rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IMAP4 (quando viene eseguito il download di Internet FAX).

Protezione rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS
Risoluzione dei nomi
WINS/NetBIOS, DNS Resolver , mDNS, LLLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server FTP, SNMPv1/v2c/v3, SERVER TFTP, POP3, IMAP4, Client SMTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNTP, LDAP, server HTTP, Syslog

IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampa/scansione), POP3/IMAP4, SMTP Server HTTP, Syslog

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o meno accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

SecureBoot

L'integrità del firmware viene verificata prima di consentire qualsiasi interazione con l'utente. È possibile utilizzare solo firmware Brother originale

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il firmware viene trasferito su una connessione crittografata HTTPS attendibile

Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Cloud Secure Print

Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Gestione certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta **Secure Function Lock 3.0** Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo

Inbox Ink¹⁰
1 x 700 pagine (BK)
1 x 450 pagine iniziali (C,M,Y)

Cartucce ad alta resa⁹
LC527 – 1.300 pagine
LC527 – 900 pagine

Cartucce resa elevata⁹
LC527XL BK - 3.000 pagine
LC527XL C,M,Y - 2.000 pagine

Cartucce ad altissima resa⁹
LC528 BK - 6.000 pagine
LC528 C,M,Y - 5.000 pagine

Compatibile con EcoPro³²
Sì

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
681 x 576 x 434mm - 24,80kg

Senza cartone (LxPxA)
576 x 477 x 305mm - 20,20kg

Ciclo di lavoro

Consigliato ogni mese
Fino a 2.500 pagine

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione
220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 35°C.
50 °F - 95 °F

Ambiente di conservazione
Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,14}
Stampa: 27 W
Copia: 31 W
Ready: 5,5W
Standby: 0,9 W
Spento: 0,03W

Valore TEC
0.12KWh

Potenza sonora¹²
Mono: 6,89 B (A)
Colori: 6,77 B (A)

Pressione sonora¹²
Stampa PC (a colori/mono):
circa 54,5 dB(A)

Blue Angel
Sì

Nordic Swan
Sì

1. Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734 2. FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629 3. Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991 4. * velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
6. FCOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 24735 ** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711 10. La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente⁹ sarà di almeno 700 pagine BK e 450 pagine CMY
11. Capacità calcolata con carta da 80 g/m2. 12. Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779. 13. Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0. 14. Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712. 15. Solo Windows e macOS 16. Solo Windows.
17. Download opzionale 18. Richiede una connessione a Internet 20. I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa 32. L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese. 33. Impostazioni avanzate tramite il driver legacy o l'app di supporto alla stampa. 34. Microsoft sta passando alla stampa senza driver come standard preferito. Le specifiche dei driver legacy rimangono supportate per i clienti con requisiti di distribuzione esistenti.



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side